

# Easy LED

**Armatyrtyp:** Easy LED är en armatur med en genomtänkt konstruktion som gör den lätt att installera och underhålla. Nu med ny designad kupa, tåligare stomme, uppgraderad elektronik samt LED-ljuskälla. Ett lämpligt val för de flesta miljöer som skolor, sjukhus, kontor etc.

**Egenskaper:** Armaturen är utvecklad med hänsyn tagen till miljön med låg driftseffekt (1,5W) NiMH-batterier samt ett miljövänligt återvinningsbart emballage. Med Easy LED täcks hela produktbehovet: armaturen erbjuds både för permanentdrift 230V AC som centralmatat 230V AC/DC och 24V AC/DC. Till produktfamiljen hör även en fast dimrad biografmodell, DS1-Cinema. Vi lämnar sju års garanti på armaturen.

**Montage:** Easy LED levereras med separat montagekonsol för tak och vägg som man snabbt och enkelt monterar. Kit finns som tillbehör för infällt montage. Vid pendel-montage beställs pendelkonsol samt pendel separat. Stommens översida är förberedd för vidarekoppling och anslutningskabel. Batterifack och plats för tilläggskort är åtkomliga utan att behöva använda verktyg för att öppna armaturen. Levereras med piktogramset.

Tillbehör: Potentialfri kontakt för utgående summalarm. Infällnadskit, pendel + pendelkonsol.

Artikelnr: DS1

E-nr: 7348380

Tillverkare: KAMIC



## Produktvarianter

### Permanentdrift

E-nr	Art kod	Ansl. spänning	Batteri	Brinntid	Verkningsgrad	Autotest	Vikt
7348380	DS1	230V AC	NiMH 4.8V 600 mAh	1 h	100?%	ja	0.5 kg
DS1-Cinema	614100	230V AC/DC	NiMH 4.8V 600 mAh	1 h	100?%	Ja	0.5 kg



### Centralmatad

E-nr	Art kod	Ansl. spänning	Batteri	Brinntid	Verkningsgrad	Autotest	Vikt
7348382	C24	24V AC/DC	-	Enligt central	100?%	Nej	0.45 kg
7348384	C230	230V AC/DC	-	Enligt central	100?%	Nej	0.45 kg



## Autotestfunktion












### Easy LED med autotest har följande funktioner:

**Funktionstest:** Testen startar automatiskt en gång per vecka. Den varar i 10 minuter och kontrollerar alla viktiga funktioner. Testen kan även startas manuellt via testknappen.

**Kapacitetstest:** Testen startar automatiskt en gång var tredje månad och varar en timma. Testen läser av att batterikapaciteten är tillräcklig. Testen kan också startas manuellt. Alla tester avbryts då batterikapaciteten är för låg eller vid strömavbrott.

	Laddning pågår
	Ok. Armaturen fungerar
	Ingen laddning
	Fel på batteri
	Fel på ljuskälla
	Batteri- och ljuskälfel
	Test pågår
	Batteri ej anslutet

## Tillbehör & reservdelar

				
Flaggkonsol 7348396	Pendelkonsol 7348397	Pot.fri kontakt 7348389	Kit för infällt montage 7348391	Dubbelpendelkit 0,5 m 7345663
				
Dubbelpendelkit 1,0 m 7345664	Piktogramset 7348395	NiMH 4.8V 600 mAh 7348390	Bollskydd 7314399	Reservkupa 7341704
				
Ledlist CBS 7341705	Piktogramset Hcp M2994			